
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Ez az innovatív nagy kapacitású energia tároló nagy segítségére lesz gépjárművének egyszerű beindításában lemerült akkumulátor esetén, valamint feltöltheti vele lemerült mobiltelefonját, laptopját, táblagépét, fényképezőjét, MP3 lejátszóját és más elektronikus termékeket. Kövesse mindig a biztonsági előírásokat, amikor elektromos eszközöket használ. Figyelmesen olvassa végig ezt a tájékoztatót és kizárólag e használati utasításnak megfelelően használja a készüléket.

Típus: JSC-P0116

A. TERMÉK RÉSZEI:



①

B. MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

A LED-ek jelzéseinek értelmezése

Nyomja meg a kapcsolót a készülék töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez. A világító LED-ek száma az alábbi töltöttségi szintet jelentik:

Jelzés	0 LED	5 Villogás	1 LED	2LED	3LED	4LED	5LED
Töltöttségi szint	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%


A LED-ek egyesével villognak a töltés ideje alatt. A villogó LED-ek különböző száma mutatja a készülék különböző töltöttségi szintjét. Az összes LED világít, amikor a töltés befejeződött és a készülék teljesen feltöltésre került.

A készülék feltöltésének folyamata:

1. Csatlakoztassa a hálózati töltőt a konnektorba.
2. Csatlakoztassa a készülék 12V 1A bemeneti csatlakozóját a hálózati töltő másik végéhez.

Vagy

1. Csatlakoztassa az autós töltőt a szivargyújtóba.
2. Csatlakoztassa a készülék 12V 1A bemeneti csatlakozóját az autós töltő másik végéhez.



12V-os gépjármű indításának folyamata az indítókábel segítségével:


1. Kapcsolja be a készüléket és győződjön meg arról, hogy a LED jelzések száma nem kevesebb, mint 3.
2. Csatlakoztassa a PIROS sarut a gépkocsi akkumulátorának pozitív (+) pólusához és csatlakoztassa a FEKETE sarut a gépkocsi akkumulátorának negatív (-) pólusához.
3. Csatlakoztassa az indítókábelt a készülékhez.

4. Indítsa el a gépkocsit.
5. Amikor a gépkocsi motorja elindult, húzza ki az indítókábelt a készülékből és az indítókábel piros és fekete saruit vegye le a gépkocsi akkumulátorának végeiről 30 másodpercen belül.
6. Hagyja a gépkocsi motorját elindítva.



Mobiltelefon, vagy táblagép töltésének folyamata:

1. Csatlakoztassa a B töltő kábelt az USB 5V 2A kimeneti csatlakozóhoz.
2. Válassza ki a megfelelő átalakítót mobiltelefonjához, vagy táblagépéhez és csatlakoztassa segítségével a töltőt, a készülék automatikusan tudja azonosítani és tölteni az elektronikai készüléket. A LED-ek a töltés alatt világítanak.
3. Nyomja meg a kapcsolót a töltéshez.



19V-os Notebook töltéséhez/áramellátásához

1. Csatlakoztassa az A töltő kábelt a 19V 3.5A kimeneti csatlakozóhoz.
2. Válassza ki a megfelelő átalakítót a Notebookjához és csatlakoztassa ezt az A töltő kábelhez, valamint a Notebookjához.
3. Nyomja meg a kapcsolót a töltéshez/áramellátáshoz.



12V-os autós termékek, vagy 12V-os elektronikai termékek

1. Csatlakoztassa az opcionális töltő kábelt a 12V 10A kimeneti csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa az opcionális töltő kábelt és a 12V-os autós terméket.
3. Nyomja meg a kapcsolót az áramellátáshoz.

LED lámpa működése

Nyomja a kapcsolót 3 másodpercig a LED lámpa felkapcsolásához.
A LED lámpa világításának 4 változata van (állandó világítás, gyors villogás, SOS villogás, kikapcsolt), melyek között a kapcsoló rövid megnyomásával tud váltani.

C. TARTOZÉKOK LISTÁJA:

#	Tartozék neve	Mennyiség	#	Tartozék neve	Mennyiség
1	Tok	1	6	Hálózati töltő	1
2	Adapter kábel töltéshez A	1	7	Autós töltő	1
3	Adapter kábel töltéshez B	1	8	Indítókábel sarukkal	1
4	Mobiltelefon/táblagép csatlakozók	8	9	Használati utasítás	1
5	Notebook csatlakozó	8			

D. TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Méret : 158*74*28mm
Súly : 430g
Akkumulátor teljesítmény : 12000Wh
Kimenet : 5V ⎓ 2A; 12V ⎓ 10A; 19V ⎓ 3.5A; 12V Indítás
Bemenet : 12V ⎓ 1A
Teljes töltési idő : 4 óra
Kezdeti áramfelvétel : 200A
Maximum áramfelvétel : 400A
Működési hőmérséklet : -20℃ ~ 60℃

E. GYIK:

K. Hogy kapcsoljuk ki ezt a készüléket?
V. Ez a készülék automatikusan kikapcsol, amikor nincs használatban, vagy a töltés befejeződik.

K. Hányszor lehet a készülékkel feltölteni egy mobiltelefont?
V. iPhone 4-et kb. 7-szer. A feltöltés száma nagymértékben függ a mobiltelefon típusától és az akkumulátora kapacitásától.

K. Meddig tart, míg ez a készülék feltölti teljesen a mobiltelefont?
V. Kb. 1 óra.

K. Mennyi idő alatt tölti fel ez a készülék a Notebook-ot?
V. Kb. 2-3 óra.

K. Hányszor lehet egy gépkocsit elindítani egy ilyen készülékkel, ha az teljesen fel van töltve?
V. Kb. 20-szor.

K. A készülék mennyi ideig tud energiát biztosítani egy teljes feltöltés után?
V. 3-6 hónap, azonban azt javasoljuk, hogy 3 havonta töltse fel újra.

F. HIBA JELENSÉGEK MEGOLDÁSAI:

Hiba jelenség	Ok	Megoldás
A készülék még nem teljesen feltöltött, de már 5 LED világít.	60% töltésnél már teljes töltöttséget jelezhet a készülék , ha hosszabb ideig nem volt használatban.	Húzza ki az adaptert és csatlakoztassa ismét.
A kapcsoló megnyomása ellenére a készülék látszólag nem kapcsol be.	A készülék alacsony feszültség védelem alatt áll.	A készüléket tölteni kell, ezért a hálózati vagy autós töltőn keresztül csatlakoztassa áramellátáshoz.
A készülék melegszik, amikor Notebookot tölt.	A töltési áramfelvétel egy kicsit magas (3.5A).	Távolítsa el a Notebookjának akkumulátorát és használja ezt az eszközt közvetlen áramellátáshoz, vagy csatlakoztassa le a készüléket a Notebookjáról és csatlakoztassa újra, amikor a készülék nem meleg.

G. MÉRGEZŐ ÉS KÁROS ANYAGOK:

Mérgező és káros anyagok összetétele és mennyisége a készülékben.					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: A 2002/95/EC (RoHs) előírás szerinti MCV határérték alatti veszélyes anyag tartalom.

H. FIGYELMEZTETÉS:

1. Indítókábel használata után, csatlakoztassa le a terméket a gépkocsiról 30 másodpercen belül.
2. NE érintse össze a készülék két saruját, mert zárlat, szikra keletkezik!
3. NE szerelje szét a készüléket!



Mindig vigyázzon, amikor a készüléket használja!



A készüléket gyermekek, vagy hozzá nem értők ne használják felügyelet nélkül!



Ne használja játékként!



Óvja a készüléket nedvességtől!



Ne tegye a készüléket vízbe!



Ne működtesse a készüléket tűzveszélyes környezetben, mint például tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy szemét jelenlétében!



Ne módosítsa és ne szerelje szét a készüléket! Csak szakember javíthatja ezt az egységet!

Ne tegye ki hőnek a készüléket!

Ne tárolja olyan helyeken, ahol a hőmérséklet a 70℃ -ot meghaladhatja!



Csak -20℃ - 60℃ közötti háttér hőmérsékleteken töltse!

Csak a készülékhez biztosított töltőt használja töltésre!



Rendkívüli körülmények között akkumulátor szivárgás történhet. Ha ilyet tapasztal, óvatosan törölje le a folyadékot egy ruhával és kerülje el a bőrrel való érintkezést. Bőrrel vagy szemmel való érintkezés esetében, azonnal öblítse vízzel és forduljon orvoshoz!



A hasznos élettartama végén, a környezetünket kímélve dobja ki a készüléket!

I. GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK:

1. Korlátozott garanciát vállalunk a végfelhasználó / fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 12 hónapos időtartamra. A garancia feltételei a következők.

2. A garancia csak az eredeti számla és garanciajegy (nagykereskedőtől/kiskereskedőtől) bemutatásával együtt érvényes.

3. A garancia érvénytelen, ha a sorszám, a vásárlás dátuma és a matrica eltávolításra kerül.

4. A garancia nem vonatkozik azon károkra vagy termék hibákra, melyek normális értékcsökkenésből, fizikai rongálásból, helytelen beszerelésből, téves használatból vagy illetéktelen harmadik fél általi módosításból, javításból ered.

5. Nem vállalunk felelősséget a szállítás alatt vagy egy vis major eredményeként felmerülő veszteségért vagy kárért.

6. Nem vagyunk felelősek olyan előre nem látott károkért, melyek használatból vagy a termék téves használatából erednek.

7. Az összes garanciális igény a hibás termék javítására vagy cseréjére van korlátozva.

8. Ha javítjuk vagy kicseréljük a terméket, a garanciális idő az eredeti garanciális idő fennmaradó idejére lesz érvényes. Javítás, vagy csere után a javított egységek egyenértékűek az eredetivel. A kicserélt hibás alkatrész, vagy termék a forgalmazó tulajdona lesz.

9. A garancia a fő alkatrészekre vonatkozik, az elhasználodó alkatrészekre nem.



Túltöltés és teljes lemerülés védelem



Biztosíték védelem



Kábel felcserélés (rövidzárlat) elleni védelem

Alkalmazott standardek : GB/T 18287-2000

